Trådløst TV Link SBCVL1200

Del dine satellit- & betalings-TV-kanaler



uden kabler

Se dine TV-programmer trådløst på dit andet TV. Du kan vælge mellem 2 enheder med et tryk på en knap, og du behøver ikke skifte kabler.

Se og lyt over alt!

- Se en anden videoenhed på dit TV nr. 2
- Tilslut 2 enheder samtidig
- Kan bruges med DVD+RW/ DVD/ Video / Set-Top box og meget mere
- · Kompatibel med de fleste videoer og mærker

TV-underholdning hvor som helst!

- Enheden kan betjenes i et lukket skab
- Adgang til 2 enheder med et tryk på en knap

Enkel opsætning og nem at bruge

- Mindre rod, mindre besvær og ingen kabelføring eller boring.
- Trådløse signaler går gennem vægge og lofter.







SBCVL1200/85

Tekniske specifikationer

Tuner/Modtagelse/Transmission

- Antenneplacering: Billede og lyd: Intern, RCforlænger: Ekstern
- Frekvensområde: billede & lyd: 2,4 GHz RCforlænger: 433 MHz MHz
- TV-system: PAL, SECAM
- Typisk rækkevidde indendørs: 15 30 m
- Normal rækkevidde udendørs: 100 m
- Fjernbetjeningsforlænger
- Understøttet IR-bærebølgefrekvens: 32 40 kHz

Tilbehør

- Lysnetadapter: 2x 9 V DC, 300 mA
- SCART-duplikator: 2 på sender

Mål

- Mål på modtager (B x H x D): 204 x 65 x 168 mm
- Temperatur (drift): +5°C til +35°C
- Mål på sender (B x H x D): 204 x 65 x 168 mm

Strømforsyning

- Strømforbrug: 7 W
- Strømforsyning: Lysnetadapter, 220-240 V

Sender

- SCART I: CVBS-indgang, Audio L+R-indgang
- SCART 2: CVBS-indgang, Audio L+R-indgang

Modtager

 SCART-udgang: CVBS-udgang, Audio L+Rudgang

Interessante produkter

Se en anden enhed på dit TV nr. 2

Det trådløse link bruger almindelige SCART- og phonostik, som bruges af næsten alle mærker audio/videoenheder. Hvis din enhed har et af disse standardstik, kan den bruges med det trådløse link.

Tilslut 2 enheder

Det er nemt at skifte mellem to enheder, uden at du behøver omkonfigurere hele dit hjemmebiografsystem. Det trådløse TV-link har to separate indgange med hvert deres eget SCART-stik, så du kan tilslutte to AVkildeenheder på samme tid.

Kan bruges med DVD og meget mere

Udvid dine muligheder for at se film, sport, koncerter og en række TV-kanaler over alt i dit hjem. Det trådløse TV-link er egnet til transmission af AV materiale fra alle fabrikater inden for betalings-TV og Pay per View dekodere, satellit-modtagere, Set-Top boxe, DVDafspillere, videooptagere og videokameraer.

Kan bruges med næsten alle mærker

Det trådløse link bruger almindelige SCART- og phonostik, som bruges af næsten alle mærker audio/videoenheder

Fungerer i et lukket skab

Hvis dit audio/video-anlæg er placeret i et skab, kan du normalt ikke betjene det med en almindelig infrarød fjernbetjening. Philips trådløse fjernbetjeningslink giver dig mulig for at betjene anlægget med lukkede døre, takket være et RF-baseret link, der opfanger det infrarøde signal fra fjernbetjeningen og oversætter det til RF. Modtagerenheden oversætter det så tilbage til IR.

Adgang til 2 enheder med ét tryk

Det er ikke nødvendigt at bytte om på kablerne på transmitteren for at se en videoenhed på det andet TV. Tryk blot på valgknappen for at skifte fra inputenheden.

Trådløst betyder ingen boring

Et trådløst link på 2,4 GHz mellem modtageren og transmitteren betyder, at du ikke skal trække kabler eller bore huller i væggene.

Trådløs går gennem vægge

Der er ingen grund til at købe eller leje dobbelt AV udstyr. Det trådløse RF-system udvider dine muligheder for at se DVD-film og satellit- eller TV-kanaler over alt i dit hjem. Med en rækkevidde på op til 30 m indendørs leverer det højkvalitets video og stereolyd, uanset hvor det andet TV er placeret.



Udgivelsesdato 2005-12-16

Version: 4.0

12 NC: 9082 100 00246 EAN: 87 10101 65629 8 Specifikationerne kan ændres uden varsel.
Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics
N.V. eller deres respektive ejere.
© 2005 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.
www.philips.com